

Galaxy G3D 520

Galaxy G3D520 är främst avsedd för större installationer, centralen har 16 adresser i grunden och byggs ut med adressenhet RIO eller Smart Power RIO upp till 520 adresser.

Via den inbyggda teledmodulen kan G3D-520 skicka SMS till en mottagare samt SIA 1,2,3 till alarmeringscentral. Extern teledmodul kan också anslutas.

I systemet finns en funktion som underlättar utbyte av befintliga centralapparater, motståndsvärdet på adresserna kan ändras globalt eller per adress för att anpassas till det flesta system, enkel eller dubbelbalanserat vilket förenklar byten av befintliga centralapparater. Dessutom finns en TouchPad manöverpanel som ger mer information och mer möjligheter. Nytt är också dörrkontrollmodulen (DKM) som ansluts på data linjen. Till varje DKM kan två kortläsare med Wiegand gränssnitt anslutas.

FUNKTIONER

- **32 Grupper** (larmområden)
- **Förändring av motståndsvärde per adress**
- **Antimask** via trippelbalansering
- Larm, Fel, Antimask på samma adress
- **16 adresser** från start
- **Autoset** med 42 tider per grupp
- **Inbyggd larmsändare** med bl.a. SIA 1.2.3 samt ett SMS
- **TCP/IP Larmöverföring** som tillbehör
- **1000 st användar koder**



Safety Line Security AB Tel: +46 31 652285 Fax: +46 31 510706
ADI Alarmsystem Svenska AB tel: +46 8 41011350

CENTRALAPPARAT**Inbrottslarm**

teknisk specifikation

Galaxy G3D-520

Funktioner	Antal	Funktioner	Antal
Ingångsadresser	16-520	Timer (veckoschema)	67
Adresstyper	52	Auto Påslag	Ja
Utgångar	8-266	Auto Avslag	Ja
Utgångstyper	81	Tidsköp gruppvis	Ja
Koder	999	Tidlås	Ja
Prox Passerkort/Passerbricka	Ja	Bibliotek	600
Grupper	32	RS485 bus	4
Grupp uteslut.	Ja	Rio enheter	63
MAP i bruk samtidigt	16	Manöverpaneler/ProxMAP	32(24)
Händelser	1500	Max3	32
Dörrkontroll modul DKM	32	Ethernetmodul	1
Länkar	256	Printer	Ja
Länk utgångar	15	Telemodul	1+1
TouchPad	4	Fjärrservice	Ja

schematisk bild

Galaxy G3D 520

